


GFM001

Externe Funksteuerung Markise
ohne Hirschmannkupplung

UNGER
Handels- und
Vertriebs GmbH



Produkteigenschaften

- 434 MHz-Funkempfänger
- Einlernen von bis zu drei Handsendern und zusätzlich bis zu zwei Sensoren möglich
- Fahrtrichtungszuordnung wechselbar
- KEINE Arbeitsstellung/Zwischenposition einlernbar
- Netzanschlusskabel: 400mm (offenes Ende)
- Motoranschlusskabel: 150mm (offenes Ende)

Bestellinformation	
Artikel-Nr.	GFM001
Kurzbeschreibung	Externe Funksteuerung ohne Hirschmannkupplung
VPE	1 Stück
Gewicht	85 g

Technische Daten	
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme Standby & Betrieb	0,4 W
Ausfahrzeit, Zwischenposition	140 sek.
Einfahrzeit, Zwischenposition	140 sek. (+15)
Funkkanäle	3
Sensorcodespeicher	2
Netzanschlusskabel	400mm / offenes Ende
Motoranschlusskabel	150mm / offenes Ende
Steptronik	nein
Schutzart	IP44
Betriebs- & Lagertemperatur	-20 / +70 °C
Abmessungen	90 x 30 x 19 mm



VERTRIEB DER
GEIGER
Jalousien-, Markisen- und Rolladen-Antriebe

©2012 Unger Handels- und Vertriebs GmbH
technische Änderungen vorbehalten